



Bemutató

A T-REX kilépés érzékelő egy hagyományos PIR különleges kialakítással. Ajánlható ajtóvezérlések, illetve beléptető rendszerek elemeiként. Telepítése egyszerű, bekötése ugyanaz, mint egy hagyományos PIR-nek. A belső henger, amin a fej is található, forgatható, így könnyíti meg a beállítást. A fej mellett terelőlapok segítik a pontos irány meghatározását. Megtehető, hogy az infra csak például a kilincset lássa, mást nem. A rajzon az ideális elhelyezés látható.



Tulajdonságok	
Érzékelési táv	Egy kéz: 3m/teljes test: 6 m
Táp	12-28VDC, 35mA
Piezo zümmer	90dB/28V, 20mA
Relé kontaktus	1A/30VDC
Relé időzítő	Állítható 0,5-60 sec
Tamperkapcsoló	NC, 100mA/30VDC
Méret	19 x 4.5 x 4.57 (cm)
Jelzőfények	Piros/zöld

T-REX telepítói segédlet

Jumperek

Összesen 7 jumpert lát. Alaphelyzetben az összes BE állapotban van.

LED jumper

Itt lehet állítani, hogy a LED villogjon-e a relé működésére. Alapban a relé működését követi, azaz, ha a relé kapcsol a LED világít.

Kapcsoló jumper

Relé működés szabályozható. Alap állapotban a relé az időzítőt követi, a beállított ideig kapcsol.

Ha KI állás van, a relé addig aktív amíg mozgás van a PIR érzékelő előtt. A maximum aktiválási idő itt is a beállított időzítési idő.

Érzékenység jumper

Alapállapot a nagy érzékenység (BE). A LED alapban piros, relé aktiváláskor zöld. Ezt a módot kilépés érzékeléshez ajánljuk. Normál állapotban (jumper KI) a LED zöld, relé aktiválásakor pirosra vált.

Relé időzítő jumperek

A relé bekapcsolási ideje (kapcsolt mód), vagy a maximum bekapcsolási idő (követő mód) állítható. 16 féle idő programozható, 0,5-60 másodpercig. Alapban 2 másodperc.

Fontos, hogy az aktiválási idő végén a relé kikapcsol és úgy is marad $\frac{3}{4}$ másodpercig.

Feszültség alá helyezés

A feszültség ráadást követően 40 másodpercig a LED másodpercenként kétszer villan. Ha hiba van, másodpercenként 4-et villan.

A felső három jumper		
Jumper	BE (alap)	KI
LED	LED relét követ	LED bekapcsolva marad
Kapcsoló	A relé az időzítőt követi	A relé a mozgást követi, de csak a maximális beállított ideig
Érzékenység	Nagy érzékenység	Normál érzékenység

Relé időzítő				
Idő (sec)	Jumper			
	A	B	C	D
½				
1	■			
2	■	■		
3		■		
4	■	■		
5			■	
6	■		■	
8		■		
10	■	■		
15				■
20	■			■
25		■		■
30	■	■		■
40			■	■
50	■		■	■
60		■	■	■

■ Jumper BE

T.REX-XL: Teljes kialakítás

T.REX-LT: ua. mint XL, de nincs piezo